インターネット接続設定 (Windows7用) MN7310モデム内蔵ルータ使用時 –

◎弊社からご提供しましたMN7310ルータとパソコンをLANケーブルで接続するだけで インターネットのご利用が可能となります。

「**Internet Explorer**」等のブラウザソフトを使ってインターネットご利用くだ さい。

※LANケーブルを接続してもインターネットに接続出来ない場合、以下の設定をご確認ください。

ローカルエリア接続(LAN接続)の設定

1:画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。



2. 「ネットワークとインターネット」内の【ネットワークの状態とタスクの表示】をクリック します。

表示方法が「カテゴリ」表示でなく、「アイコン」表示になっている場合は、【ネットワークと 共有センター】をクリックします。



- 3. 上部右側の「インターネット」がカラー表示になっていれば、接続できています。
 - ◆「接続状態」の場合は、6ページの「インターネットオプションの設定」に進んで下さい。
 - ◆「未接続状態」の場合は、3ページの手順4に進んで下さい。



4. 画面左側「コントロールパネルホーム」内の【アダプターの設定の変更】をクリックします。

]ール バネ ▶ ネットワークと共有センター
コントロール パネル ホーム	基本ネットワーク情報の表示と接続のセットアッ
共有の詳細設定の変更	INFO-NCM-PC ネットワーク (このコンピューター)
	マクティブなネットワークの表示
	ネットワーク ホームネットワーク
	ネットワーク設定の変更

5. 【ローカルエリア接続】を右クリックし、【プロパティ(R)】を選択します。 「ユーザアカウント制御」のウインドが表示された場合は、【続行(C)】を選択します。

整理 ▼ このネッ	トワークデバイスを無効に	する この接続を診断する »
ローカルエ ネットワーク	リア接続	ワイヤレスネットワーク接続 無効
X Marvell Yu	無効にする(B) 状態(U) 修復(P)	Broadcom 802.11n Network A
	ブリッジ接続(<u>G</u>)	
	ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M)	
	プロパティ(R)	

6.【インターネットプロトコル バージョン4 (TCP/IPv4)】を選択して、【プロパティ (R)】を クリックします。

	OEOUDO FOIFE GIBADI	t Ethernet Controller
この接続は次の項目を使	用します(0):	構成(C)
 ✓ ● Microsoft ネット ✓ ■ QoS パケット スケ 	ワーク用クライアント rジューラ	
✓ I Microsoft ネット	ワーク用ファイルとプリンク コトコル バージョン 6 (T(ター共有 へp /īp.,ε)
□ -	トコル バージョン 4(TC	CP/IPv4)
 Link-Layer Top Link-Layer Top 	ology Discovery Map ology Discovery Resp	per D'O Driv er ponder
	書(服金/11)	プロパティ(B)
インストール(N)	月19年(0)	20/12/10/V
インストール(N)	月112年(0)	2 U/ 12 10 V

7. 【IP アドレスを自動的に取得する(O)】と【DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)】 を選択し、【OK】をクリックしてウインドを閉じます。

ットリークにこの機能がサポートされて ます。サポートされていない場合は、ネ ください。	いる場合は、IP 設定を目動的に取得することが ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合われ
◎ IP アドレスを自動的に取得する((0)
)次の IP アドレスを使う(S)・ 	
IP アドレス(I):	25 25 25 25 26
サブネット マスク(U):	
デフォルト ゲートウェイ(D):	
ONS サーバーのアドレスを自動的	的(2取得する(B)
○ 法の DNG サーバーのアドレスを付	使XD
優先 DNS サーバー(P):	45 - 46 - 24
代替 DNS サーバー(A):	- 42 - 14 - 14
□終了時に設定を検証する(L)	[詳細設定(V)

8.「ローカルエリア接続のプロパティ」画面の【OK】をクリックしてウインドを閉じます。

				構成	(C)
この接続は	じ次の項目を使	き用します(0):		2.5	
	Nicrosoft ネット	トワーク用クライフ たパー・ ニ	アント		
	105 ハケット ス Nicrosoft ネット	クンユーフ トワーク用ファイル	レンプリンカー共	右	
	シターネットブ	ロトコル バージ:	∃) 6 (TCP/IP	v6)	
Image: A state of the state	(ンターネットプ	ロトコル バージ	ョン 4(TCP/IP	/4)	
	ink-Layer To into Layar Ta	pology Discov	ery Mapper I/	O Driver	
⊻ <u> </u>	Ink-Layer To	pology Discovi	ery Responde	<u> </u>	
インス	トール(N)	削除	(U)	プロパテ	₁(R)

ローカルエリア接続(LAN接続)の設定

9. 画面左下の【スタート】メニューから【コントロールパネル】を選択して、コントロール パネルを開きます。

【ネットワークとインターネット】を選択して、【インターネットオプション】をクリック します。

		×
 ・コントロールパネル ・コントロールパネル ・ ・ ・	•	◆ 4 コントロールパネルの検索 ク
コンピューターの設定を調	盛します	表示方法 カデゴリ・
システムとせキ コンピューター バックアップの 開設の発見と解 ネットワークと マー・ワーク オーム・レーフ パードウェアと デバイスとブリ デバイスと近い プロジェクター 共通で使うモビ ジログラムのア	ロリティ の状態を確認 作成 決 インターネット ンターのネット ンターの表示 リ つの接続 リティ設定の調整	シーゲーアカウントと変現のための安全設定 シューゲーアカウントの追加または崩除 ショーゲーアカウントの追加または崩除 ジョーゲーアカウントの追加または崩除 ジョーゲーアカウントの追加または崩除 ジョーゲーアカウントの追加または崩除 ジョーゲーアカウントの追加または崩除 ジョーゲーアカウントの追加または崩除 ジョーゲーアウの変更 デスクトップの対象の変更 画面の結果変の異型 砂 アンビューターの簡単操作 設定の提案の表示 視覚ディスプレイの最強化
コントロール パネル ホーム システムとセキュリティ ネットワークとインターネット ハードウェアとサウンド プログラム ユーザー アカウントと家族の ための安全設定 デスクトップのカスタマイズ 時計、言語、および地域 コンピューターの簡単操作	*********************************	共有センター 大趣とタスクの表示 ネットワークに コンピューターとデバイスの表示 ネ 上共有に関するオプションの選択 にプション ター プラウザーのアドオンの管理

10.【接続】タブをクリックします。

「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定:」で白枠の中を削除します。 他のプロバイダを使用している場合には、削除せず【ダイヤルしない(C)】にチェックをつけ て下さい。

「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定:」内の、【LANの設定(L)】をクリックします。

全般 セキュリティ フライバシー コンテン* 接続 クログラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ム 詳細設定 セットアップ(U)
ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定	
	追加(<u>D</u>)
	VPN の追加(P)
	肖耶余(<u>R</u>)
プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、	
 ● ダイヤルしない(C) ● ホットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) ● 通常の接続でダイヤルする(Q) 現在の既定値: なし 	既定(試設定(E)
ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定	
LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイ ヤルアップには上の設定を選択してください。	LAN の設定(<u>L</u>)

11. ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定

全ての項目にチェックがついていないことを確認して下さい。

【OK】で「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」を閉じます。

設定を確実に使用す	テ動による設定争項を上書で	きする場合がありま 幼にしてください。	す。手動による
一設定を自動的に	<u>検出する(A)</u>		
自動構成スクリブ	トを使用する(<u>S</u>)		
) FV2(B): [
ロキリサーバー			
■LAN にプロキシ・ 接続には適用され	サーバーを使用する(これらの 1ません)(X))設定はダイヤルア	ップまたは VPN
アドレス(E):	ポート(工)	80	詳細設定(<u>C</u>)

12. ホームページの設定

最初に表示されるページを設定します。(図は、YAHOOの例)

※パソコンの購入時は、パソコンの製造会社又はマイクロソフトのホームページになっていますので 上書きして下さい。

【全般】タブをクリックします。

「ホームページ」内の白枠に http://www.yahoo.co.jp/と入力して【OK】をクリックします。

1ンターネットのプロパティ	
全般 - 2キュリティ ブライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定	1
複数のホームページのタブを作成するには、それぞれのアドレスを行で分けて れ、日、マージのタブを作成するには、それぞれのアドレスを行で分けて	
http://www.yahoo.co.jp/	
現在のページを使用し、「標準設定に」「主白を使用し」	
- 閲覧の履歴	
 一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情報を削除します。 	
🔤 終了時に閲覧の履歴を削除する(W)	
検索の既定の動作を変更します。 設定(!)	
タフ	
テリコン 色(Q) 言語(L) フォント(N) ユーザー補助(E)	
OK 適用(<u>A</u>)	

以上で設定は完了しました。



【注】弊社からお渡しするルータ内蔵モデム(MN-7310)は、インターネットに 接続するための設定が完了していますので、下記の設定をする必要は ありません。

この手順は、ルータ内蔵モデム(MN-7310)の設定を変更する場合やこの モデムが初期化された場合の再設定に必要となります。

ルータ内蔵モデム(MN-7310)の設定

※ルータ内蔵モデム(MN-7310)とパソコンがLAN接続されている状態で、以下の手順を実施 して下さい。

1. ルータ内蔵モデムの設定画面の表示1



ブラウザ(InternetExplore 等)を開 いて、「アドレス」欄に 192.168.1.1 と入力して 「移動」をクリックします。

2. ルータ内蔵モデムの設定画面の表示2





3. ルータ内蔵モデムの設定画面1



「設定の選択」	で
「 PPPoE 」の欄で『	編
集する 』をクリック	l
ます。	

4. ルータ内蔵モデムの設定画面2



5. ルータ内蔵モデムの設定画面3

STREET - Recent connector	ani	E 8 8
VALUE RECENTION AND A	e 1.0 e.20	4
Qui - 🔘 🛃 🔬 💋	NA 🔆 UTVE 🐵 🚳 🗟 🖓 🖬 🛄 🚳	
1 was a second with the second		- 🛃 - 🗛 - Sector
HIGH PATHON (2015 1)	0.37 5	
MN7310	PPP アカウント設定	
OFF ROPATION	16 (22, 40 €). <mark>11 - 2 (1).</mark> 	
204F		
789 = 0 774	2010 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
8-3.0-0.540		
■2617 1037E		
● 44.010元	REAL CONTRACTOR AND A STREET	
TS: M CRE	TO A DEPOSITE CONTRACTOR OF THE SECOND	and the state
THE REPORT		
 A state of the state 		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
👘 o marte 🖽 🖉		
Received N		
2 1. 1993 - 349		
Bitchickov, 64, 447		
Contraction (Contraction of Contraction (Contraction of Contraction of Contractio		[] 종종 영 환경 2012 2014 중 1 - 1 - 1 - 1
 Aretriku- 		Contraction (Contraction)
1 35-6 B (Bull, Asia)	1	A\$5.00088.0 (***

「PPP アカウント設定」の項目には登録完了のお知らせを参照して設定して下さい。
*必ず半角(日本語入力システムがOFFの状態)で入力してください。
≪設定項目の説明≫
PPP プロトコル認証・・・ 『相手にあわせる』を選択して下さい
ユーザ ID・・・ 登録完了のお知らせの「ユーザー名」を入力して下さい
パスワード・・・登録完了のお知らせの「パスワード」を入力して下さい
パスワードの確認入力・・・登録完了のお知らせの「パスワード」を入力して下さい
PPPoE サービス名・・・空白のまま
PPPoE 接続サーバ名・・・空白のまま
各項目への設定が完了しましたら『設定』ボタンをクリックして下さい。

以上でルータ内蔵モデムの設定が完了しました。